

EMITHOR®

MODEL:

ALBALI (38000, 38001, 38015, 38016, 38017, 38018)

AVIOR (38002, 38003)

AVRI (38004, 38005, 38006, 38010,

38011, 38012, 38013, 38014)

AVELA (38007, 38008, 38009)

ANAX (38019, 38020)

ATROX (41000, 41001)

AXEDO (41002, 41003)

ALBALED (38021, 38022, 38023)

ALCOR (41004, 41005, 41006, 41007, 41008, 41009)

www.emithor.com

Šenkvičná cesta 7, 902 01 Pezinok, Slovak Republic

- Montáž svítidel může vykonávat jen odborný pracovník. Za škody, které vzniknou neodborní montáží, nepřebírá výrobce žádnou záruku.
- Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci postupujte podle návodu. Návod uschovejte, může být užitečný i v budoucnu.
- Před instalací, údržbou, opravou nebo při výměně žárovky se vždy ujistěte, že přívod elektrického proudu je vypnut.
- Vyhovte vždy místním instalačním normám a jste-li na pochybách, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo se informujte u vašeho prodejce.
- Vezměte vždy v úvahu všechny technické údaje svítidla, uvedené na obalu:
 - Max. W: Používejte jen žárovky, vhodné pro tenhle druh svítidla a dodržte maximální doporučený příkon.
 - IP20: Tohle svítidlo musí být instalováno v suchých obytních místnostech a ne ve vlhkých prostorech nebo na verandě.
 -  Je nutné dodržet minimální vzdálenost mezi žárovkou a osvětlovaným místem z hořlavého materiálu.
 - Vyberte vhodnou třídu uzemnění:
-  třída uzemnění I.: Těleso má uzemnění. Uzemňovací drát (žlutozelený) musí být připojen na svorku s tímto označením.
-  třída uzemnění II.: Těleso má dvojitou izolaci a nesmí být uzemněné.
-  třída uzemnění III.: Těleso je vhodné jen pro 12V (bezpečné napětí).
- K čištění svítidla používejte jemný suchý hadřík. Nepoužívejte leštidla a rozpouštědla. Dbejte na to, aby žádné elektrické části nepřišli do styku s kapalinou.
- Vzhledem k tomu, že žárovka zapnuté lampy může dosáhnout velmi vysokou teplotu, musí se před výměnou nechat ochladit.
- Při výměně používejte jen žárovky stejného typu, výkonu a napětí (viz etiketa).
- Chtěli bychom Vás upozornit, že materiály použité při výrobě svítidel mají přírodní původ a proto je potřebné brát do úvahy následující specifické parametry:
 - V případě foukaného skla se mohou vyskytnout vzduchové bubliny, které dokládají vysoko hodnotný způsob zpracování výrobku
 - Na ozdobných dřevěných součástkách může často dojít k vyblednutí barvy anebo k vzniku drobných skvrn. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, objevují se také jeho nepravidelnosti často, ale nezakládají důvod k reklamaci, naopak, lépe zdůrazňují přírodní charakter dřevěného materiálu.
 - V případě svítidel, které obsahují komponenty z leštěné ocele anebo železa se mohou na povrch objevit nerovnosti, změny zbarvení, spájkované spoje, stopy po sváření anebo trhlínky. Tyhle jevy jsou charakteristické pro nezpracovanou ocel a nepředstavují snížení hodnoty.

MONTÁŽ STROPNÍCH A BODOVÝCH SVÍTIDEL

1. Vyvrtat požadovaný počet montážních otvorů ve stěně nebo ve stropě a následně vložit do nich rozpěrové kolíky /připojené do soupravy/.
2. Z napájecího kabelu odstranit část izolace /cca 1cm/a potom jej spojit s upínací svorkou, následně „fáze“ /hnědý nebo černý/ do otvoru označeného „L“, „nulový /bledomodrý/ kabel do „N“ a uzemnění /žlutozelený/ do „“.
3. Svítidlo přišroubovat šrouby.
4. Vložit vhodnou žárovku podle daného modelu.

MONTÁŽ LUSTRŮ

1. Zašroubovat stropní háček v blízkosti přívodního kabelu a zavěsit svítidlo.
2. Z napájecího kabelu odstranit část izolace /cca 1cm/a potom jej spojit s upínací svorkou, následně „fáze“ /hnědý nebo černý/ do otvoru označeného „L“, „nulový /bledomodrý/ kabel do „N“ a uzemnění /žlutozelený/ do „“.
3. Krytku svítidla vytáhněte k stropnímu háku a zajistěte šroubem.
4. Nastavte rám lustru do správné polohy.
5. Sklo svítidla připevněte pomocí objímkových kroužků.

MONTÁŽ STOLNÍ A STOJANOVÉ LAMPY

1. Vybalit lampu.
2. Zkontrolovat, jestli je hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
3. Zapojit kabel do zásuvky.
4. Zapnout lampu stlačením vypínače do zapnuté polohy.

UPOZORNĚNÍ:

Světelné zdroje dodávané spolu se svítidlem nejsou towarem a nejsou zahrnuté v ceně. Do svítidel jsou vloženy jen jako reklamní předměty, doplňující vzhled svítidla. Nesmí být proto uvedeny na trh jako elektrospotřebiči a není na ně poskytnuta záruka.

- Montáž svetidiel môže vykonávať len odborný pracovník. Za škody, ktoré vzniknú neodbornou montážou, nepreberá výrobca žiadnu záruku.
- Pre spoľahlivú a bezpečnú montáž postupujte podľa návodu. Návod uschovajte, nakoľko ho môžete použiť aj v budúcnosti.
- Pred montážou, údržbou, opravou alebo pri výmene žiarovky sa vždy presvedčite, aby prívod elektrického prúdu bol vypnutý.
- Musíte vždy dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle zákona a noriem SR.
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom, alebo sa informujte u Vášho predajcu.
- Vezmite do úvahy všetky technické údaje svetidla, uvedené na obale:
 - Max__W: Používajte len žiarovky, vhodné pre tento druh svetidla a dodržte maximálny doporučený príkon.
 - IP20: Takto označené svetidlo musí byť namontované v suchých obytných miestnostiach a nie vo vlhkých priestoroch.
 -  Pri tomto symbole je nutné dodržať uvedenú minimálnu vzdialenosť medzi žiarovkou a priamo osvetľovaným miestom.
 - Vyberte vhodnú triedu uzemnenia:
 - ⊕ trieda uzemnenia I.: Teleso má uzemnenie. Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť pripojený k svorke s týmto označením.
 - ⊞ trieda uzemnenia II.: Teleso má dvojitz izoláciu a nesmie byť uzemnené.
 - ⬠ trieda uzemnenia III.: Teleso je vhodné len pre 12V (bezpečné napätie).
- K čisteniu svetidla používajte jemnú suchú utierku. Nepoužívajte leštidlá a rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby žiadne elektrické časti neprišli do styku s kvapalinou.
- Vzhľadom k tomu, že žiarovka zapnutej lampy môže dosiahnuť veľmi vysokú teplotu, musí sa pred výmenou nechať ochladiť.
- Žiarovky vymieňajte len za žiarovky rovnakého typu, výkonu a napätia (viď etiketu).
- Chceme vás upozorniť, že materiály použité pri výrobe svetidiel, majú prírodný pôvod, a preto je potrebné brať do úvahy nasledujúce špecifické parametre:
 - V prípade fúkaného skla sa môžu vyskytnúť vzduchové bublinky, ktoré dokladajú vysoko hodnotný spôsob spracovania výrobku.
 - Na ozdobných drevených súčiastkach môže často dôjsť k vyblednutiu farby, alebo k vzniku drobných škvrn. Vzhľadom k tomu, že drevo je prírodný materiál, objavujú sa takéto nepravidelnosti často, ale nezakladajú dôvod k reklamácii, naopak, lepšie zdôrazňujú prírodný charakter dreveného materiálu.
 - V prípade svetidiel, ktoré obsahujú komponenty z leštenej alebo lakovanej ocele, alebo železa, sa môžu na povrchu objaviť nerovnosti, zmeny sfarbenia, spájkované spoje, stopy po zvaraní alebo trhlínky. Tieto javy sú charakteristické pre nespracovanú oceľ a nepredstavujú zníženie hodnoty.

MONTÁŽ STROPNÝCH A BODOVÝCH SVETIDIEL

1. Vyvŕtať požadovaný počet montážnych otvorov v stene alebo v stropе a následne vložiť do nich rozperové kolíky /pripojené do súpravy/
2. Z napájacieho kábla odstrániť časti izolácie /cca 1cm/ a potom ho spojiť so zvieracou svorkou následne „fáza“ – /hnedá alebo čierna/ do otvoru označeného „L“, „nulový“ /bledomodrý/ kábel do „N“ a uzemnenie /žltozelený/ do .
3. Svetidlo priskrutkovať skrutkami.
4. Vložiť vhodnú žiarovku podľa modelu.

MONTÁŽ LUSTROV

1. Zaskrutkujte stropný háčik v blízkosti prívodového káblu a zaveste svetidlo.
2. Z napájacieho kábla odstrániť časti izolácie /cca 1cm/ a potom ho spojiť so zvieracou svorkou následne „fáza“ – /hnedá alebo čierna/ do otvoru označeného „L“, „nulový“ /bledomodrý/ kábel do „N“ a uzemnenie /žltozelený/ do .
3. Kryt svetidla vytiahnite k stropnému háku a zaistíte zaskrutkovaním.
4. Nastavte rám lustra do správnej polohy.

MONTÁŽ STOLNEJ A STOJANOVEJ LAMPY

1. Vybalíť lampu.
2. Skontrolovať, či je vypínač vo vypnutej polohe.
3. Zapojiť kábel do zásuvky.
4. Zapnúť lampu stlačením vypínača do zapnutej polohy.

UPOZORNENIE :

Svetelné zdroje dodávané spolu so svetidlami nie sú tovarom a nie sú zohľadnené v cene. Do svetidiel sú vkladané len ako reklamné predmety, dopĺňujúce vzhľad svetidla. Nesmú byť preto uvedené na trh ako elektrospotrebiče a nie je na ne poskytovaná záruka.

ENITHOR®

SK

NÁVOD NA MONTÁŽ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

CZ

NÁVOD NA MONTÁŽ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY